

# GYSFLASH 121.12 CNT

Battery charger unit

FV



GYSFLASH 121.12 CNT FV er en højeffektiv 120 A TILSLUTTET oplader med inverterte teknologi. Den giver mulighed for at holde et 12 V bly- eller lithium-batteri ved en perfekt stabiliseret spænding i de diagnostiske faser. Den leverer den bedste opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest avancerede batterier. Dens USB-forbindelse gør det muligt at tilpasse diverse tilvalgsmoduler 100%.



Leveres med kabler  
(5 m - 25 mm<sup>2</sup>)

## 4 DRIFTSTILSTANDE

- **Opladning:** til 12 V bly- eller lithiumbatterier (LFP) fra 5 til 1500 Ah.
- **Diagnostik:** understøtter op til 120 A til 12 V batterier i køretøjer i diagnostiseringsfasen, i vedligeholdelsesværksteder.
- **Showroom:** leverer strømkomensation, når det elektriske tilbehør i en demonstrationsbil bruges. Den styrer også optimal opladning af batteriet.
- **Tester:** Gør det muligt at kontrollere batterispændingen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden ved køretøjets generator.

## 100% OPKOBLT

- Tilføj, slet eller modificer opladningstilstande og profiler via USB.
- Import af foruddefinerede konfigurationsfiler, der er tilpasset godsbranchen.
- Hent opladningshistorikken og dataene på en USB-stick og brug dem i et regneark.
- Tilslut ekstra moduler (printer, strekkodelæser etc.) via dens dertil beregnede modulstik
- (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATISK OPLADNING

- Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og lithium-batterier (LFP).
- Specifik opladningskurve i 8 trin (blybatteri) eller i 9 trin (lithium-jernfosfatbatteri) uden opsyn.
- Genopretter dybt afladene batterier >2 V (automatisk SOS-genoprettelse).

## TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER

- **FV** Flexibel Spænding, opladeren arbejder med en forsyningsspænding på mellem 85 og 265 V.
- Funktionen «**Auto-Detect**» starter automatisk en opladning, når der tilsluttes et batteri til opladeren.
- Funktionen «**Auto-Restart**» i tilfælde af strømsvigt og som kan huske indstillingerne.
- Kabelinspektion og kalibrering
- **Låsning**, undgå risikoen for ukorrekt håndtering, ideel til garager og udstillingshaller.
- Op til **12 opladningsprofiler tilgængelige**, herunder Easy-profilen til forenklet opladning, egnet til alle blybatterier.

## SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse imod kortslutning, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- Udskiftelig sikring, der beskytter imod misbrug.
- Temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik..



Intuitiv grænseflade  
på 22 sprog



[www.elektropartner.com](http://www.elektropartner.com)